

Digta 7

DIKTIEREN NEU ERFUNDEN



DIGTA STATION 447 DIGTA STATION 447 PLUS

MADE IN GERMANY



Digta Station 447 Serie

Mit der edlen, schwarzen Digta Station 447 haben Sie Ihr Digta 7 stets griffbereit und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Diktiergerät und Dockingstation wurden ganzheitlich entworfen. Dabei standen sowohl Design als auch Bedienkomfort an erster Stelle. Sobald das Digta 7 in der Dockingstation steht, verbindet es sich mit dem PC und die Diktatübertragung beginnt automatisch. Gleichzeitig wird der Lithium-Ionen-Akku im Diktiergerät nachgeladen. Nach der Diktatübertragung entnehmen Sie das Digta 7 mit einem Handgriff.

Die Variante Digta Station 447 Plus versorgt im Ladefach einen Akkupack 962, sodass Sie stets sicher sein können, einen vollen, zweiten Akku zur Hand zu haben.

www.grundig-gbs.com · www.digta7.com · Infoline: +49 (0) 911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:

Ein weiteres Plus bieten die Kopfhörer- und Fußschalteranschlüsse für das bewährte Grundig-Zubehör. Die Station mit dem Digta 7 wird damit zum Schreibplatz ohne PC. Mit der Fußschaltersteuerung haben Sie beim Diktieren die Hände frei.

- Digta Station 447 – Die Verbindung zum PC
- Digta Station 447 Plus – Die Mehrzwecklösung



Akkuladen und Diktate übertragen.



Für Digta 7.

turn voice into  action

GRUNDIG
Business Systems

TECHNISCHE DATEN

Digta Station 447 Serie

Leuchten



Anschlüsse



TECHNISCHE DATEN

ANSCHLÜSSE	
PC-Schnittstelle	Mini-USB-Buchse
Digta 7 Docking-Schnittstelle	Kontaktleiste für USB 1.1, USB 2.0 High Speed, USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID, USB-Stromversorgung und Akkuladen
LADEZEIT	ca. 4 Std.
LEUCHTEN	
Ladeanzeige (nur Digta Station 477 Plus)	Grüne LED, leuchtet während des Ladens eines Reserveakkus im Akkuschaft
Stromversorgungsanzeige	Grüne LED, leuchtet bei Stromversorgung über Netzteil oder USB
Datenübertragungsanzeige	Gelbe LED, leuchtet bei USB-Verbindung, blinkt während einer Datenübertragung
ABMESSUNGEN	
Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät (B x H x T)	ca. 143 x 69 x 77 mm
Digta Station mit Diktiergerät (H)	ca. 139 mm
GEWICHT	
Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät	ca. 269 g
LAGERTEMPORATUR	-20° C bis +70° C
BETRIEBSTEMPERATUR	-5° C bis +35° C
GEHÄUSEFARBE	schwarz

AUSSTATTUNG

	DIGTA-STATION 447	DIGTA-STATION 447 PLUS
AKKULADEN im Digta 7 Laden eines zweiten Akkupacks in der Station	•	•
ANSCHLÜSSE Fußschalter-/Kopfhöreranschluss Aufnahmeöffnung für Kensington-Schloss	--	•

LIEFERUMFANG

Digta Station 447	USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477
Digta Station 447 Plus	USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477

SUPPORTHOTLINE FÜR TECHNISCHE FRAGEN: 09001-20 12 12*

Die von Grundig Business Systems (GBS) beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von GBS Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von GBS ist, bzw. nicht von GBS empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen GBS geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bestellnummer: HNE 6238 07/2012